

Fiche technique Son

SÉRÉNITY 4TET

Régie son : Arnaud Dervaux +33 (0)6 63 06 09 76
arnaudervaux@gmail.com
Régie générale : Cédric Devenyns - +33 (0)6 03 31 59 49
cedevenyns@gmail.com

Temps d'installation : 30 mn
Temps de balances : 1h30

1 – DIFFUSION - F.O.H. :

- Vous fournissez le système de diffusion F.O.H. adapté au lieu. Sa couverture doit être homogène.
- Merci de prévoir la couverture du champ proche de la scène ainsi qu'un plan de rappel stéréo, avec EQ et Delay, si nécessaire.

2 – CONSOLE FACADE et RETOURS

- Une console professionnelle : 24 entrées, 8 aux, VCA, pad-20db, inv. de phase, EQ paramétrique 4 bandes, coupe bas, insert par tranche...
- Console numérique souhaitable.
- 6 Wedges type Nexo PS 15, L-Acoustics MTD 115, sur 6 circuits.

Les retours peuvent être gérés depuis la face.

3 – PÉRIPHÉRIQUES & EFFETS

- 4 Eq stéréo 31 bandes (1 pour le Master et 3 pour les Retours)
- 1 Lecteur CD
- 7 Canaux de Compression
- 1 Lexicon PCM 91
- 1 TC - M 2000
- 1 DELAY TC D-Two

(Possibilité d'utiliser les effets internes de la console si numérique)

4 – BACKLINE

- 1 chaise sans accoudoirs
- 1 tabouret de bar
- Sauf exception le groupe vient avec son «backline instruments»

SERENITY 4TET

Fiche technique Son

OUVERTURE PLATEAU : 6 mètres mini. PROFONDEUR : 4 mètres mini.

#	Instrument	Micro	Insert	Commentaires
1	Cajon	Beta 91	Comp	
2	Rebolo	MD 421	Comp	Petit Pied - Perche
3	Conga 1	e 604		
4	Conga 2	e 604		
5	Udu	Beta 98 / ATM 350	Comp	
6	Snare	e 604	Comp	
7	OH L	KM 184		Grand Pied - Perche
8	OH R	KM 184		Grand Pied - Perche
9	Contrebasse	DI	Comp	
10	Contrebasse	MD 421		Micro Perso
11	Violoncelle	DI	Comp	
12	Violoncelle	KM 184		Petit Pied - Perche
13	Guitare elec	SM 57 / e 609	Comp	Petit Pied - Perche
14	Speech	SM 58		Grand Pied - Perche
15	Sax	XLR		«Guests»
16	Violon	DI		«Guests»
17	Accordeon L	DI		«Guests»
18	Accordeon R	XLR		«Guests»
19	Vibra L	DI		«Guests»
20	Vibra R	DI		«Guests»

En bref :	
• 1 Beta 91	• 3 Grand Pied - Perche
• 2 MD 421	• 3 Petit Pied - Perche
• 3 e 604	• 7 canaux de compression
• 1 e 609 / SM 57	
• 1 Beta 98 / ATM 350	
• 3 KM 184 / SM 81	
• 6 DI box	
• 1 SM 58	